



# Fußschalter 111 / 111B

## Informationsblatt



Dieser Standard Fußschalter (rechts im Bild) ermöglicht eine geringe Beanspruchung des Fußgelenks (Schalthöhe nur ca. 10mm).

### Metallhalter:

Zusätzlich ist als Option ein Halter mit 2 Befestigungsbohrungen (links im Bild) lieferbar. In diesen Halter aus Metall kann der Fußschalter eingeschoben werden.

Bestellbezeichnung: Metallhalter für 111 / 111B

### Technische Daten 111 / 111B

Abmessungen:	130mm x 50mm x ca. 10mm
Material:	PVC
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	ca. 170g
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-18°C bis +50°C
Empfohlene max. Spannung:	30VDC
Empfohlener Strom bei 30VDC:	max. 1A
Anschlusskabellänge	1800mm
Betätigungskraft	ca. 19N